

one communications – Panasonic TES 商業電話系統簡易說明

電話功能	用法說明
打街線電話	按 [街線] > 按電話號碼
打內線電話	按 [SP-PHONE] > 按內線號碼
剛撥電話重撥	按 [SP-PHONE] > 按 [Redial]
自動回叫	(繁忙訊號) > 按 [6] > (放回聽筒)
系統保留 (街線電話)	按 [HOLD] (保留) / 按 [街線] (解除)
專用保留 (街線電話)	按 [HOLD] > 按 [HOLD] (保留) / 按 [街線] (解除)
來電接聽轉駁	按 [TRANSFER] > 按內線號碼 > (放回聽筒)
組別來電接聽	提起聽筒 > 按 [#] [4] [0]
指定內線來電接聽	提起聽筒 > 按 [#] [4] [1] > 按內線號碼
會議 - (一分機線及兩條街線)	與街線對講中 > 按 [CONF] > 按 [街線] > 按電話號碼 > 按 [CONF]
會議 - (一街線及兩條分機線)	與街線對講中 > 按 [CONF] > 按內線號碼 > 按 [CONF]
一按撥號 - (輸入)	按 [PROGRAM] > 按 [一按鍵] > 按 [2][9] > 按電話號碼 > 按 [AUTOSTORE] > 按 [PROGRAM]
一按撥號 - (使用)	按 [SP-PHONE] > 按 [一按鍵]
私人快速撥號 - (輸入)	按 [SP-PHONE] > 按 [2] [*] > 按代碼 0-9 > 按 [9] > 按電話號碼 > 按 [#] > (放回聽筒)
私人快速撥號 - (使用)	按 [SP-PHONE] > 按 [1] [*] > 按代碼 0-9
系統快速撥號 - (使用)	按 [SP-PHONE] > 按 [*] > 按代碼 00-99
來電自動轉駁 (內線) - 設定	按 [SP-PHONE] > 按 [FWD/DND] > 按代碼 > 按內線號碼 > 按 [#] > 按 [SP-PHONE]
來電轉駁代碼	1: 所有來電 2: 繁忙或無人接聽
請勿騷擾 - (輸入)	按 [SP-PHONE] > 按 [FWD/DND] > 按 [4] [#] > 按 [SP-PHONE]
來電自動轉駁/請勿騷擾 - 取消	按 [SP-PHONE] > 按 [FWD/DND] > 按 [0] [#] > 按 [SP-PHONE]
廣播 - 所有內線號碼 / 組別	所有內線號碼: 按 [SP-PHONE] > 按 [#] [3] [3] [0] 組別: 按 [SP-PHONE] > 按 [#] [3] [3] [組別 1~8]
直接收聽留言	按 [*] [9] [0]; 輸入密碼然後按 [#]
離開辦公室時收聽留言	按電話號碼 24682468; 輸入留言信箱號碼 (電話號碼); 輸入密碼然後按 [#]
收聽留言程序	按 [1] 收聽留言 按 [2] 儲存留言 按 [3] 刪除留言 按 [4] 回覆留言 按 [5] 傳遞/廣播留言 按 [6] 收聽留言時接收來電者號碼
更改歡迎語程序	按 [9] 更改其他功能 按 [1] 錄下歡迎語 按 [2] 宣讀姓名 按 [3] 更改密碼 按 [4] 更改 / 建立 / 刪除郵箱清單

服務熱線: 1833 111