

Panasonic KX-TDA (商業電話系統) KEY TELEPHONE

語音信箱 (KX-TVM 50/200) - 簡易操作指南

語音信箱號碼 : _____

來電自動轉駁 - 設定

- | | |
|---------|---|
| 所有電話 | - [SP-PHONE] + [*][7][1][0] + [2] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE] |
| 繁忙 | - [SP-PHONE] + [*][7][1][0] + [3] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE] |
| 無人接聽 | - [SP-PHONE] + [*][7][1][0] + [4] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE] |
| 繁忙/無人接聽 | - [SP-PHONE] + [*][7][1][0] + [5] + 語音信箱號碼 + [#] + [SP-PHONE] |

來電自動轉駁 - 取消

- [SP-PHONE] + [*][7][1][0] + [0] + [SP-PHONE]

更改對外口訊

1. 提起聽筒 + 按語音信箱號碼.
2. 輸入密碼 + 按[#](如沒有使用密碼, 可省免此步驟).
3. 按 [3] 進入系統管理.
4. 按 [1] 更改對外口訊.
5. 選擇無接聽口訊 - 按 [1] 選擇無人接聽口訊.
 - 按 [2] 選擇繁忙接聽口訊.
 - 按 [3] 選擇公司非辦工時間接聽口訊.
6. 按 [1] 自錄對外口訊.
7. 待 '啞' 一聲後開始自錄對外口訊, 完成口訊後按 [1].
8. 按 [1] 收聽錄好的對外口訊.
9. 按 [2] 啓用新錄對外口訊.
10. 完成步驟後, 放下聽筒離開.

更改留言信箱密碼

1. 提起聽筒 + 按語音信箱號碼.
2. 輸入密碼 + 按[#](如沒有使用密碼, 可省免此步驟).
3. 按 [3] 進入系統管理.
4. 按 [2] 更改密碼.
5. 語音信箱覆述原有密碼.
6. 按 [1] 更改密碼.
7. 輸入新密碼 (最多 16 位數字) + 按 [#].
8. 語音信箱覆述新密碼.
9. 按 [2] 啓用新密碼.
10. 完成步驟後, 放下聽筒離開.

收聽來電口訊

1. 提起聽筒 + 按語音信箱號碼.
2. 輸入密碼 + 按[#](如沒有使用密碼, 可省免此步驟).
3. 按 [1] 收聽來電口訊.
4. 按 [1] 收聽新來電口訊, 按 [2] 收聽舊來電口訊.
5. 待收聽口訊完畢 - 按 [1] 重複收聽此口訊
 - 按 [1][2] 收聽下一口訊
 - 按 [3] 刪除此口訊
6. 完成步驟後, 放下聽筒離開.

在任何音頻電話收聽口訊 (寫字樓以外)

首先接到留言信箱, 當聽到私人對外口訊按 [#][6][*], 輸入留言信箱號碼 (分機號碼) 及密碼, 然後重覆收聽來電口訊步驟, 完成後按 [#][9] 離開.

服務熱線: 1833 111